



## RIVELATORE INFRAROSSO DA INCASSO

Mir2 è un rivelatore ad infrarossi passivi studiato per essere incassato in un solo frutto dei comuni interruttori, compatibile con tutte le serie civili in commercio.

Si presenta come un normale pulsante luce e grazie alle ridotte dimensioni si mimetizza nell'ambiente armonizzando con le serie di frutti installati coniugando design, tecnologia e sicurezza.

Unico nella sua tipologia, può proteggere qualsiasi tipo di ambiente, vantando un'alta sicurezza contro i falsi allarmi ed una qualità tecnica pari agli infrarossi da parete. La versione H2, inoltre, ne permette il montaggio anche ad una altezza massima di mt. 2,20.

E' totalmente gestito da microprocessore, effettua un autotest di 60" ad ogni accensione ed è dotato di conta impulsi programmabile, memoria allarme, funzione STAND-BY e lente di Fresnel sferica.

Disponibile anche nella versione C2 con lente tenda/corridoio.

MICROTEL SRL  
 C. da San Salvatore - 63038 RIPATRANZONE (AP)  
 Tel./Fax +39 0735 90605-0735 907487  
 Skype contact: microtel-ap  
 info@microtelweb.com

Caratteristiche Tecniche	
Portata	regolabile da 0 a 10 mt.
Altezza di posizionamento	Max 2,20 mt. (versione H2)
Alimentazione	10÷15Vcc
Assorbimento medio	14mA 12V
Angolo di copertura orizzontale	110° su 9 fasci
Angolo di copertura verticale	70° su 3 livelli
Temperatura di funzionamento	-10° +60°
Protezione	IP 54
Garanzia	3 anni
Certificazione	CE
Dimensioni	45x25x45mm

Sul retro: tabella riassuntiva serie disponibili.

## INFRAROSSO DA INCASSO

### TABELLA SERIE DISPONIBILI

<i>CODICE *</i>	<i>COMPATIBILITA' SERIE **</i>	<i>COLORE</i>
MIR 2MP AV	AVE	SCURO O CHIARO
MIR 2MP GW	SYSTEM	SCURO O CHIARO
MIR 2MP AX	AXOLUTE	SCURO
MIR 2MP AXA	AXOLUTE	ARGENTO
MIR 2MP VMPL	PLANA	CHIARO
MIR 2MP GWPB	PLAYBUS	SCURO
MIR 2MP INT	INTERNATIONAL	SCURO
MIR 2MP LIG	LIGHT	CHIARO
MIR 2MP LV	LIVING	SCURO
MIR 2MP MG	MAGIC	CHIARO
MIR 2MP MX	MATIX	CHIARO
MIR 2MP TH	LIGHT TECH	ARGENTO
MIR 2MP VL	VELA	SCURO O CHIARO
MIR 2MP CS	CROSS	CHIARO
MIR 2MP VM	IDEA	SCURO
MIR 2MP VMB	IDEA	CHIARO
MIR 2MP VM EK	EIKON	SCURO
MIR 2MP VM EKN	EIKON	ARGENTO
MIR 2MP ABB	ABB CHIARA	CHIARO
MIR2MP ELOS	ABB ELOS	SCURO
MIR 2MP GW CHA	CHORUS	ARGENTO
MIR2MP GW CH	CHORUS	SCURO O CHIARO

\* Nelle versioni speciali indicare prima della sigla della serie: "C2" per lente tenda/corridoio o "H2" per montaggio ad altezza 2,20 mt. (Es. MIR 2 H2 INT).

\*\* Possibilità di fornitura di altre serie da valutare a richiesta, secondo fattibilità.

MICROTEL SRL  
 C. da San Salvatore - 63038 RIPATRANZONE (AP)  
 Tel./Fax +39 0735 90605-0735 907487  
 Skype contact: microtel-ap  
 info@microtelweb.com